

CS3-2

Časový spínač

1 s až 1 hod. 30 min.

pro žárovky

Zapne osvětlení

ZÁRUČNÍ LIST

(na výrobek je poskytována záruka 2 roky)

číslo výrobku:	prodáno dne:
	razítko prodejny:
kontroloval:	


CS3-2

Časový spínač CS3-2 je určen ke zpožděnému vypnutí spotřebičů. Je vhodný k ovládání ohmické zátěže (žárovky).

K zapnutí spotřebiče dojde v okamžiku sepnutí kontaktů ovládacího tlačítka. Vlastní odečítání času však nastane až po rozepnutí tétoho kontaktů. Na kontakty spínacích tlačítek lze připojit signalizační doutnavky. Zařízení je určeno k montáži do instalacní krabice, nebo pod vypínač.

Nastavení času

se provádí přepínačem hrubě ve čtyřech rozsazích podle tabulky a jemně trimrem pomocí malého šroubováku. Vzhledem k použitému zapojení je zaručena dlouhodobá stabilita nastaveného času, bez podstatné závislosti na čase, teplotě okolí a napájecím napětí.



$tcs = \text{doba } ts + tc$

$tcs = \text{doba běhu spotřebiče}$

$ts = \text{doba sepnutí kontaktů spínače}$

$tc = \text{nastavená doba na CS3-2}$

Přehled vyráběných typů

CS3-1 zapne ventilátor po vypnutí světla

CS3-1B zapne ventilátor v nastavitelné době
1 s až 5 min po zapnutí světla

CS3-4 k zapnutí dojde okamžitě při stisknutí tlačítka, ale samotné časování začne po rozpojení tlačítka - zapojení bez nuly.

CS3-4M multifunkční časový spínač, 8 funkcí v jednom zapojení zapojení bez nuly.

Technické parametry

Jmenovité provozní napětí	Un=230 V
Jmenovitý kmitočet sítě	fn=50 Hz
Odporová zátěž regulátoru	20-350 W
Mez odrušení	R 02
Průřez instalacních Cu vodičů	0,5 mm ²
Teplota okolí	0-50 °C
IP-20 a větší – podle typu montáže	

!Pozn.: Lze použít i k ovládání ventilátorů bez rozběhového kondenzátoru.

Nastavení času a montáž se provádí na elektroinstalaci bez napětí a osobou s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.